

MONITORIZAÇÃO



Contador SMART METER (monofásico)

Principais Características

Nota: Os inversores da SOFAR ou RENAC funcionam apenas com os meters e sensores de corrente específicos, definidos acima. **OBS: ao adquirir um inversor híbrido, não necessita adicionar nenhum desses itens, pois já vão fornecidos com o inversor híbrido.**

Descrição do Produto

Contador eletrónico monofásico de energia com display LCD.

Concebido para a medição de consumos da instalação quando o ponto de medição fica muito distante do inversor.

Medição bi-direccional.

Nota: é necessária a instalação de 1 sensor de corrente.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9715	Contador SMART P/ SOFAR (Monofásico)
2704-9718	Sensor de Corrente 230V P/ SOFAR (1 por contador)

DADOS TÉCNICOS	CONTADOR SMART (MONOFÁSICO)
Montagem	Calha DIN 35mm
Dimensões (AxLxP)	100 x 36 x 65,5 mm
Peso	1,2kg
Tipo de rede elétrica	1P2W
Potência de entrada	176 VCA ~ 288 VCA
Consumo de energia	< 0,8 W
Precisão Medição - Tensão	+/- 0,5%
Precisão Medição - Corrente	+/- 1%
Precisão Medição - Frequência	+/- 0,01Hz
Temperatura de funcionamento	-25 °C ~ 60 °C

