Contador SMART METER (trifásico)

Principais Caraterísticas

Nota: os inversores da SOFAR ou RENAC funcionam apenas com os meters e sensores de corrente específicos, definidos acima. **OBS: ao adquirir um inversor híbrido, não necessita adicionar nenhum desses itens, pois já vão fornecidos com o inversor híbrido.**

Descrição do Produto

Contador eletrónico trifásico de energia com display LCD.
Concebido para a medição de consumos da instalação e permite a ativação da função Injecção-Zero.
Medição bi-direccional.
Nota: são necessários **3 sensores de corrente por contador**.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9726	Contador SMART P/ RENAC C/Sensores (Trifásico)
2704-9733	Contador Smart Ligação Direta p/ Renac (Trifásico)
2704-9714	Contador SMART P/ SOFAR (Trifásico)
2704-9713 *	Sensor de Corrente P/ SOFAR HY94C5-200 (necessárias 3 un por contador)

*Sob encomenda especial

DADOS TÉCNICOS	CONTADOR SMART (TRIFÁSICO)
Montagem	Calha DIN 35mm
Dimensões (AxLxP)	100 x 72 x 65,5 mm
Peso	1,5kg
Tipo de rede elétrica	3P4W
Potência de entrada	176 VCA ~ 288 VCA
Consumo de energia	< 1 W
Precisão Medição - Tensão	+/- 0,5%
Precisão Medição - Corrente	+/- 1%
Precisão Medição - Frequência	+/- 0,01Hz
Temperatura de funcionamento	-25 °C ~ 60 °C

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.